

## EM3942

### Alimentatore continuo Line Interactive 1500 VA - 900 W con AVR, display LCD, 2x CEE7/3, 2x C13, 1x USB, 1 x RS232

Protezione dell'alimentazione di rete 1500 VA affidabile per ufficio e casa

- Alimentatore continuo Line Interactive 1500 VA con tempo di backup di 60 minuti a un carico di 120 W
- Allarme sonoro durante l'interruzione di corrente e display LCD per il monitoraggio dello stato dell'alimentazione
- Dotato di interfaccia seriale e USB con software
- Funzione AVR per stabilizzare la tensione di uscita
- Protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico
- Ingresso: 1x IEC C14, (Cavo rimovibile), Uscita: 2x presa EU di tipo F femmina, 2x IEC C13, 1x USB, 1x RS232

#### DESCRIPTION

Proteggete il computer e i file più preziosi a casa o in ufficio dalle interruzioni di corrente e sovratensioni con l'alimentatore continuo Line Interactive EM3942 1500 VA - 900 W con AVR. L'alimentatore continuo è dotato di 2 uscite IEC C13, 2 prese EU tipo F, 1 porta USB e 1 connessione RS232. L'alimentatore continuo avverte con un allarme sonoro e una notifica sullo schermo LC la presenza di interruzioni di corrente. Fornisce circa 60 minuti supplementari a un carico di 120 W in modo da salvare i file. È dotato di software che spegne il computer in modo sicuro. EM3942 è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico. Potenza di backup di circa 60 minuti con carico di 120 W. L'alimentatore continuo Line Interactive EM3942 1500 VA è dotato di due uscite IEC C13, due prese EU tipo F femmina, una porta USB e una connessione RS232 per proteggere il computer e i file più preziosi da blackout e sovratensioni. La batteria integrata dell'alimentatore continuo Line Interactive consente di salvare i file in circa 60 minuti con un carico di 120 W. Notifica durante i blackout. L'alimentatore continuo avverte con un allarme sonoro e una notifica sullo display LCD la presenza di interruzioni di corrente. L'alimentatore continuo inoltre avverte quando la batteria integrata sta per esaurirsi. Lo schermo LCD integrato visualizza lo stato della batteria. Include software per PC. EM3942 è dotato di software per computer. Questo software consente di monitorare lo stato dell'alimentatore continuo. Inoltre, il software assicura che il computer si spegna in automatico in caso di interruzioni di corrente. Funzione AVR per una tensione in uscita stabile. EM3942 è dotato di funzione di regolazione automatica della tensione. Questa funzione AVR corregge le fluttuazioni e garantisce una potenza stabile in uscita. Inoltre, l'alimentatore continuo è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico.

#### TECHNICAL

- Output Power: 1500 VA/900 W
- Input: 230 V~50/60 Hz
- Output: 230 V~50/60 Hz
- Communication ports: USB/RS232
- Fuse: 10 A / 250 V
- Technology: Line Interactive
- Inverter Waveform: Simulated sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 2x 12 V 9 Ah
- Backup time: Approx. 60 minutes for @ 120 W load
- Transfer time: less than 2-6 milliseconds
- Input socket: 1x IEC C14
- Outlet socket: 2x EU socket type F female, 2x IEC (C13)
- Alarm function: Backup mode, Low Battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit protection, Discharge Overcharge and overload protection.
- Surge protection: 125 joules
- Control Panel: LCD
- Weight: 10,7 Kg
- Dimension LxWxH: 380x158x198



- Power usage stand-alone: 26 W

## LOGISTIC



(m

n):



- Maximum load **900 WATT**
- Automatic Voltage Regulation **AVR**
- Backup Time @120W load **60 Minutes**

AVR Function Automatic Voltage Regulation EU & IEC Outlet IEC and Type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

