

EW3860

Multipresa a Cubo 3 posizioni con 2 caricatori Usb e 1 caricatore Usb-C, con spina italiana 16A

- 3 prese elettriche Bipasso Italia/Schuko per alimentare 3 dispositivi elettrici
- 2 porte Usb normali tipo A e 1 porta Usb tipo C (5V/3A - PD/QC 3.0) per caricare i più moderni ed aggiornati Tablet/Smartphone e dispositivi elettronici
- Abilita e disabilita tutte le prese elettriche e le porte USB in una volta sola con l'interruttore illuminato di accensione/spegnimento ON/OFF
- Design a forma di cubo che non occupa spazio: tutte le prese elettriche e le porte USB sono facilmente accessibili
- Ricarica sicura: la multipresa è dotata di protezione da sovraccarico
- Cavo: lunghezza 1.5 m
- 4 Piedini antiscivolo per garantire di non scivolare o cadere dal tavolo

DESCRIPTION

Con la presa di alimentazione cubica EW3860 è possibile collegare 3 dispositivi elettrici e 3 dispositivi USB contemporaneamente. Le porte USB hanno una capacità totale di 2,4 A e dispongono di protezione da sovraccarico. È possibile disporre il Power Block cubico sulla scrivania e i 4 piedini antiscivolo assicurano che la multipresa rimanga in posizione. È possibile abilitare o disabilitare tutte le prese di corrente e le porte USB contemporaneamente con l'interruttore acceso/spento illuminato.

3 prese di corrente e 3 porte USB

La presa di alimentazione cubica EW3860 dispone di 3 prese di corrente per il collegamento di 3 dispositivi elettrici/elettronici. Le 2 porte Usb normali tipo A (5V/2,4A) e soprattutto 1 porta Usb tipo C (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A) sono adatte per caricare i più moderni ed aggiornati Tablet/Smartphone e dispositivi elettronici. Le due porte USB tipo A sono adatte per caricare smartphone e tablet con un carico massimo di 2,4A in una volta mentre la porta USB tipo C di ultima generazione supporta la ricarica rapida (PD Quick Charge 3.0)

Abilitare o disabilitare tutte le prese di corrente e le porte USB con 1 interruttore

Usare l'interruttore illuminato per abilitare o disabilitare contemporaneamente l'intera presa di corrente. Questa è un'ottima funzionalità per risparmiare sulla bolletta della luce e per motivi di sicurezza. Si impedisce l'uso dell'alimentazione in standby. È più sicuro disabilitare tutti i dispositivi elettrici contemporaneamente, piuttosto che avere tutti i dispositivi abilitati in ogni momento.

Design salvaspazio

L'EW3860 presenta un design cubico salvaspazio e occupa solo uno spazio limitato sulla scrivania. Tutte le prese di corrente e le porte USB sono facilmente accessibili. È dotato di un cavo lungo 1,5m. Inoltre la spina italiana 16A salvaspazio è dotata di angolatura a 90° che la rende ideale per essere inserita in prese di corrente a muro presenti in spazi ristretti e angusti !

Dispositivo sicuro

Le porte USB e le prese di corrente sono dotate di protezione da sovraccarico.

TECHNICAL

- Outlets: 3 x Italian 10/16A and Schuko
- Switch with light: Yes
- Switch: Yes
- Input: AC 110-230V-50-60Hz
- 1 USB type C (5V/3A, 9V/2.22A 12V/1.66A) PD/QC3.0 fast charge - Max power: 20W
- 2 USB type A (5V/2.4A)
- Protection: Overload
- Desk mount: Yes



- Cable: H05VV-F 3G 1.0 mm² - 1.5 mt.
- Plug connector: space-saving Italian 16A (L Type)
- Max voltage: 250V/3500W



- Master carton Weigth: 10.00 kg

