

EW3862

Design em forma de torre Power strip 11-way com 2 carregadores USB-A e 2 carregadores USB-C, com plug 16A Schuko

- 11 Tomadas elétricas AC Schuko para alimentar 11 aparelhos elétricos
- 2 USB normal tipo A e 2 USB tipo C (5V/3A) para carregar os tablets/smartphones e dispositivos eletrônicos mais modernos e atualizados
- Ative e desative todas as tomadas elétricas e portas USB de uma só vez com o interruptor de alimentação ON/OFF
- Design em forma de torre ideal para economizar espaço para desktop: todas as tomadas elétricas e portas USB são facilmente acessíveis
- Carregamento seguro: a tira de alimentação está equipada com proteções de sobrecarga e sobretensão

DESCRIPTION

Com a EW3862 Tower Power Strip é possível ligar 11 aparelhos elétricos e 4 dispositivos USB ao mesmo tempo. As portas USB têm uma capacidade total de 2.4A e dispõem de sobrecarga e proteção de sobrecarga. Pode colocar o Bloco da Torre de Potência na sua secretária e os 4 pés de borracha antiderrapantes asseguram que a tira de alimentação se mantenha no lugar. É possível ativar ou desativar todas as tomadas de alimentação e portas USB ao mesmo tempo com o interruptor de ligar/desligar.

11 tomadas de alimentação e 4 portas USB

A faixa de alimentação da torre EW3862 tem 11 tomadas de alimentação para ligar 11 dispositivos elétricos/eletrônicos. As portas USB normais de 2 tipos A (5V/4.5A) e, acima de tudo, 2 portas USB tipo C (5V/3A) são adequadas para carregar os tablets/smartphones e dispositivos eletrônicos mais modernos e atualizados. As portas USB Type A de 2 USB são adequadas para carregar smartphones e tablets com uma carga máxima por porta de 2.4A ao mesmo tempo, enquanto a última geração da porta USB Type C suporta carregamento rápido (PD Quick Charge 3.0).

Ative ou desative todas as tomadas de alimentação e portas USB com interruptor de ligar/desligar.

Utilize o interruptor para ativar ou desativar toda a tomada de corrente ao mesmo tempo. Esta é uma excelente característica para economizar na conta da eletricidade e por razões de segurança. A utilização de energia de espera é impedida. É mais seguro desativar todos os aparelhos elétricos ao mesmo tempo do que ter todos os dispositivos ativados em todos os momentos.

Design de poupança de espaço ideal para desktop

O EW3862 apresenta um design de torre cúbica que poupa espaço e ocupa apenas espaço de secretária limitado. Todas as tomadas de corrente e portas USB são facilmente acessíveis. Está equipado com um cabo de 2,0 m de comprimento. Além disso, a ficha Schuko 16A está equipada com um ângulo de 90° o que o torna ideal para ser inserido em tomadas de parede presentes em espaços apertados e confinados!

Dispositivo seguro

As portas USB e as tomadas de alimentação estão equipadas com proteção contra sobrecargas e sobrecargas.

TECHNICAL

- Outlets: 11 x 16A AC Schuko -
- Total DC Output: 22,5W
- Protection: Overload and Surge
- Switch On/Off
- Desk mount: Yes. With 4 non-slip rubber feet
- Input: AC 110-230V - 50-60Hz
- 2 USB type C (5V=3A)
- PD fast charge - Max power: 15W
- 2 USB type A (5V=4.5A - Max power: 22.5W - Max Ampere per Port: 2,4A)
- Cable: H05VV-F 3G 1.0mm² - 2,0 m
- Plug: 16A Schuko
- Max Voltage: 230V/3600W



- Dimensions: 109x109x221mm
- Weight: 765 gr



MULTIPLE PLUGS CAN BE USED AT THE SAME TIME WITHOUT OBSTRUCTION



PLUG COMPATIBILITY



TOWER DESIGN SAVE SPACE



MULTI-PROTECTION

