

## EW3995

### UPS Line Interactive 780VA/390W con AVR e 2 prese EU di tipo F femmina, Cavo Spina EU

- Notifica LED durante le interruzioni di corrente con indicatore LED di stato: Linea, Batteria, Back-up
- Tasto unico On/Off accensione/spegnimento
- Ingresso: 1x Spina EU di tipo F (Schuko)
- Uscita: 2x presa EU di tipo F femmina (Schuko) con protezione da sovratensione
- Funzione AVR per stabilizzare la tensione di uscita
- Autotest all'accensione; Riavvio automatico al ripristino dell'alimentazione di rete
- Tracciamento automatico della fase di rete per garantire che la tensione di uscita dell'inverter abbia la stessa fase della tensione di rete, riducendo il tempo di trasferimento e i picchi
- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico/scaricamento eccessivo della batteria, sovraccarico, sovratensione
- Ricarica automatica in modalità OFF: in presenza di tensione di rete e con UPS spento, la batteria si ricarica automaticamente. Questa funzione garantisce che, a dispositivi spenti e UPS spento, le batterie continuino comunque a ricaricarsi.
- Compensazione della temperatura della batteria per prolungare la durata; ricarica a tre fasi per ridurre i tempi di ricarica
- Line Interactive: tecnologia interattiva di linea

#### DESCRIPTION

Il gruppo di continuità EW3995 è stato progettato per proteggere i personal computer e piccoli sistemi di business IT contro problemi di alimentazione e pericolosi disturbi elettrici.

In caso di interruzioni brevi o prolungate, l'UPS assicura che la fornitura di energia continui ad alimentare l'hardware connesso, in modo da poter chiudere le applicazioni e spegnere il PC.

Proteggete il computer e i file più preziosi dalle interruzioni di corrente e sovratensioni con l'alimentatore continuo Line Interactive EW3995 780VA con AVR e protezione da sovratensioni. Il gruppo di continuità è dotato di 2 uscite EU tipo F (presa Schuko).

L'alimentatore continuo avverte con notifiche dei LED in caso di blackout. Fornisce minuti supplementari per salvare file e spegnere il computer in modo sicuro. EW3995 è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico.

Potenza di backup di circa 10 minuti con carico di 120 W

L'UPS Line Interactive EW3995 780VA è dotato di due uscite EU tipo F femmina (Schuko) per proteggere il computer e i file più preziosi da blackout e sovratensioni. La batteria integrata dell'UPS Line Interactive consente di salvare i file in circa 10 minuti con un carico di 120 W. La tensione in uscita rimarrà stabile grazie alla funzione AVR. Autonomia media di circa 40 minuti per il funzionamento di un modem

Notifica LED durante l'interruzione di corrente

L'UPS avverte con una notifica LED la presenza di interruzioni di corrente. L'alimentatore continuo inoltre avverte quando la batteria integrata sta per esaurirsi. I LED di stato integrati visualizzano lo stato. EW3995 è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico.

Facile da collegare

È molto facile collegare EW3995 a un computer o un altro dispositivo alimentato.

E' dotato di cavo integrato con spina Schuko, quindi non c'è bisogno di aggiungere cavi per collegare l'attrezzatura.


Quindi collegare fino a due dispositivi all'UPS semplicemente inserendo la spina in una delle due prese EU presenti nella parte posteriore dell'UPS.

#### TECHNICAL

- Output Power: 780 VA/390 W
- Input: 100-230 V~50/60 Hz
- Output: 100-230 V~50/60 Hz
- Fuse: 10A / 250V
- Technology: Line Interactive
- Inverter Waveform: Mains mode: pure sine wave; Battery mode: simulated sine wave



- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 1 x 12 V / 7 Ah
- Battery Recharge time: 6 ~ 8 h



- Replaceable Battery: Yes

