



e-CamView migráció CamLine Pro

hu

Használati utasítás

E-CamView migráció CamLine Pro

Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés	2
2.0 Áttelepítő eszköz	3
2.1 Firmware verzió ellenőrzése	3
2.1.1 (Opcionális) gyári alapértékek visszaállítása a kamerán az áttelepítő eszköz használatával.	4
2.2 e-CamView APP azonosító (ID) érvénytelenítés	4
2.3 Azonosító (ID) engedélyezés a CamLine Pro APP számára	5
2.4 Kamera újraindítás	5
3.0 A CamLine Pro App telepítése Apple/Android eszközre	6
3.1 Kamera telepítése Apple/Android APP -on	6
3.2 Csatlakozás a WiFi hálózathoz	7
3.3 Kamera jelszó megváltoztatása (ajánlott)	8
4.0 Teljes Használati Utasítás	9
5.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk	9
6.0 Szerviz és támogatás	9
7.0 Figyelmeztetések és felhívások	9
8.0 Jótállási feltételek	11

1.0 Bevezetés

A közelmúltban kifejlesztettünk egy új alkalmazás és szoftver platformot: a CamLine Pro-t. Növeltük a platform biztonságát. Szemben az ezt megelőző helyzettel, az email szerver beállítások, WiFi hálózati beállítások és az FTP beállítások mostanra titkosítottak.

Szeretnénk felajánlani minden EM6225 Pan/Tilt HD IP Camera és EM6230 Outdoor HD IP Camera felhasználónak az új platformra történő frissítést

Egy másik előny, túl a biztonság növelésén, a CamLine Pro alkalmazás és szoftver használata. Az Ön IP megfigyelő kamera hálózata kiterjeszthető lesz a következő kamerákkal: EM6225/EM6230/EM6325/EM6330/EM6350/EM6360 ugyanazon alkalmazásban és szoftverrel.

Az EM6225 vagy EM6230 frissítéséhez CamLine Pro app/software-hez (**javasolt**), kérjük, küldjön egy E-mailt a következő címre: em6225-em6230@eminent-online.com a következő adatokkal:

- Kamera típusa: EM6225 vagy EM6230
- Kamerák száma

Mi megválaszoljuk az Ön kérését és küldünk minden adatot, használati utasítást és migrációs eszközt. **Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást mielőtt elkezdi a frissítést.**



Tehát ahhoz, hogy képes legyen használni az CamLine Pro APP/szoftver kamera egyedi azonosítóját (ID), meg kell változtatnia azt. Miután ez megváltozott a régi azonosító (ID) már érvényét veszti és már nem lehet használni az e-CamView APP/szoftverben.

A Windows PC szükséges áttérni az e-Camview kamerát CamLine Pro platform.

2.0 Áttelepítő eszköz

Az áttelepítő eszköz kifejlesztése lehetővé teszi, hogy az áttelepítés az e-CamView-ból a CamLine Pro-ra a lehető legsimábban menjen végbe. Az eszköz automatikusan kikapcsolja a kommunikációt az e-CamView APP/szoftverrel, és lehetővé teszi a CamLine Pro APP/Software kommunikációt.

Az áttelepítő eszköz alapértelmezett jelszóval van konfigurálva az e-CamView kamerákra és CamLine Pro kamerákra, ez a jelszó az: ipcam. Minden alkalommal, amikor az eszköz kéri a jelszó megadását, módosítva lesz ez a jelszó az áttelepíteni kívánt kamera jelszó beállításba.



Tipp: Választhatja a visszaállításhoz a kamera beállítást gyári alapértelmezett beállításait, ha visszaállítja a kamerát a gyári alapértékekre a jelszó visszaáll az alapértelmezett jelszóra: ipcam. Már nem kell újra beírnia a jelszót, miközben az áttelepítő eszközt használja.

Ha a kamera visszaállt a gyári alapértékekre minden változás, melyet végrehajtottunk a kamerán, szintén visszaáll a gyári beállításokra.

2.1 Firmware verzió ellenőrzése

Mielőtt megkezdzenénk programozni a kamerát, először ellenőriznünk kell, hogy a kamera a legújabb kamera telepítő változattal rendelkezik-e.

Nyissa meg a biztosított áttelepítő eszközt a Windows PC-n, a kamerával/ákkal megegyező hálózatban. Válassza ki a kamera listából a frissíteni/áttelepíteni kívánt kamerát (ha több kamera van csatlakoztatva a hálózathoz, akkor meg kell határozni a megfelelő kamerát, a kamera kiválasztásával és a "Get ID information=Azonosító adatok (ID) megadása" megnyomásával, a kamera azonosító (ID)most megjelenik az "UID" mezőben). Az eszköz jobb oldali részén kattintson a "Migration" címkére és ellenőrizze a megjelent firmware verziót a "Verzió" elnevezésű információs mezőben, ellenőrizze, hogy a verziószám megegyezik a kamera legújabb verziójával.

Az EM6225 számára a V7.4.4.1.1-20151102 a megfelelő verzió

Az EM6230 számára a V7.4.9.2.1-20151102a megfelelő verzió

Ha a verziószám nem egyezik, kérjük töltsse le a legújabb verziót az alábbi letöltés linket használva és frissítse a firmware-t követve a mellékelt használati utasítást.

EM6225: http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6225_R0_V7.4.4.1.1_20151102%2803719-31-A2-VD3%29.zip

EM6230: http://www.eminent-online.com/media/media/drivers/EM6230_R0_R1_V7.4.9.2.1-20151102%2803719-21-B2-VD5%29.zip

2.1.1 (Opcionális) gyári alapértékek visszaállítása a kamerán az áttelepítő eszköz használatával.

- Nyissa meg az áttelepítő eszközt a Windows PC-n, a kamerával/ákkal megegyező hálózatban.
- Válassza ki a kamera listából a gyári alapértékekre visszaállítani kívánt kamerát.
- Az eszköz jobb oldali részén kattintson a "Migration" címkére
- Nyomja meg a **"Reset=Visszaállítás"**-t.
- Megjelenik a kérdés: Biztos, hogy visszaállítja a kamerát?, Klikkeljen az **"OK"**-ra a kamera visszaállításához.
- A hitelesítési ablak megjelenik, írja be az aktuális hitelesítési adatokat a kamerához.
- Kattintson az **"OK"**-ra.
- Egy értesítést fog kapni "Visszaállítás a gyári beállításokra, várjon 2 percet, hogy a kamera újra on-line üzemmódba kerüljön"
- Kattintson az **"OK"**-ra, mely bezárja az értesítést.

2.2 e-CamView APP azonosító (ID) érvénytelenítés

Annak érdekében, hogy ne küldjön további információt az e-CamView APP/szoftver, először le kell tiltani a kommunikációt az e-Camview APP/szoftverhez. Ezt, az e-CamView azonosító (ID) érvénytelenítésével érhetjük el.

- Nyissa meg az áttelepítő eszközt és válassza ki a kamera listából az áttelepíteni kívánt kamerát.
- Válassza ki a "Migration" címkét.
- Klikkeljen a **"Disable e-CamView ID"**-re.
- A hitelesítési ablak megjelenik, írja be az aktuális hitelesítési adatokat a kamerához (ha a kamera a gyári alapértékekre lett visszaállítva, nem kell megváltoztatni a hitelesítési adatokat).
- Kattintson az **"OK"**-ra.
- Egy értesítést fog kapni "Set OK= Beállítás OK" a kommunikáció és az azonosító (ID) használata az e-CamView APP/szoftver számára már letiltva.
- Kattintson az **"OK"**-ra, mely bezárja az értesítést.

2.3 Azonosító (ID) engedélyezés a CamLine Pro APP számára

- Másolja ki az új azonosítót (ID), melyet az em6225-em6230@eminent-online.com-tól kapott.
- Másolja be az új azonosítót (ID) az "UID" szöveg mezőbe.
- Kiklikkeljen a "**Set new ID= Új azonosító (ID) beállítás**"-ra.
- A hitelesítési ablak megjelenik, írja be az aktuális hitelesítési adatokat a kamerához (ha a kamera a gyári alapértékekre lett visszaállítva, nem kell megváltoztatni a hitelesítési adatokat).
- Kattintson az "**OK**"-ra.
- Egy értesítést fog kapni "Set OK= Beállítás OK" a kommunikáció és az azonosító (ID) használata a CamLine Pro APP/softwareszámára már engedélyezett.
- Kattintson az "**OK**"-ra, mely bezárja az értesítést.

2.4 Kamera újraindítás

Az új azonosító (ID) programozása után, először újra kell indítani a kamerát, hogy képes legyen használni az CamLine Pro APP/szoftver-t.

- Az áttelepítendő eszközből
- Válassza ki a kamerát a listából
- Az eszköz jobb oldali részben válassza ki a "Migration" címkét
- Nyomja meg a "**Reboot**" gombot.
- Megjelenik a kérdés: Biztos, hogy újraindítja a kamerát?, Kiklikkeljen az "**OK**"-ra a kamera újraindításához.
- A hitelesítési ablak megjelenik, írja be az aktuális hitelesítési adatokat a kamerához.
- Kattintson az "**OK**"-ra.
- Egy értesítést fog kapni "Kamera újraindítás, várjon 2 percet, hogy a kamera újra on-line üzemmódba kerüljön"
- Kattintson az "**OK**"-ra, mely bezárja az értesítést.


3.0 A CamLine Pro App telepítése Apple/Android eszközre

Az EM6225/EM6230 vezérelhető és konfigurálható a "CamLine Pro" APP használatával. Keresse meg a CamLine Pro APP-ot az Apple App-store-ban vagy a Google Play áruházban. Töltse le és telepítse az alkalmazást a telefonjára/tabletjére.



3.1 Kamera telepítése Apple/Android APP-on

1. Nyissa meg a "CamLine Pro"-t.




2. Válassza ki a "+"-t (A).
3. Válassza ki a "Kamera hozzáadás"-t.

4. Válassza az 1 vagy a 2 opciót (B), amely leginkább megfelel az Ön beállításainak és nyomja meg a "**Kamera hozzáadás**"-t".
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
6. Nyomja meg az "**Hozzáadás**"-t a kamera hozzárendeléséhez.



Megjegyzés: az UID mezőt kell használni az új azonosító a kamera által biztosított e-mail, a régi e-cam nézetazonosítóját már nem érvényes.


3.2 Csatlakozás a WiFi hálózathoz



Válassza ki a WiFi hálózatot Adja meg a WiFi jelszót
Nyomja meg 2x az "**OK**" gombot, hogy visszatérjen a kezdő képernyőre.

3.3 Kamera jelszó megváltoztatása (ajánlott)

A kamera alapértelmezett jelszavának megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket.



Az első szövegmezőbe írja be a régi jelszót (ha van a kamerán alapbeállítva, a jelszó "ipcam" lesz).

A második és a harmadik beviteli mezőbe írja be az új jelszót, melyet szeretne használni a kamerához.

Nyomja meg 1x az **"OK"**-t, hogy az új jelszót alkalmazhassa.

Nyomja meg 2x az **"OK"**-t, hogy visszatérjen a kezdő képernyőhöz.

4.0 Teljes Használati Utasítás

A CamLine Pro APP teljes magyarázatát és a szoftvert kérjük nézze át az online Használati Utasításban honlapunkon: www.eminent-online.com-on.

5.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk

A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az Eminent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy naprakész lehessen. Látogassa meg a www.eminent-online.com bővebb információkért a termékével kapcsolatban.

6.0 Szerviz és támogatás

Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltsse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: www.eminent-online.com/support.

Telefonon is elérhetők vagyunk. Látogasson el a www.eminent-online.com/support oldalra a helpdesk telefonszámaért és a nyitvatartási időért.

7.0 Figyelmeztetések és felhívások



Az Európai Parlament törvényei, irányelvei és jogszabályai értelmében bizonyos (vezeték nélküli) eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban korlátozások alá esik. Az ilyen eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban tilos lehet. A korlátozásokat illetően érdeklődjön a területileg illetékes önkormányzatnál.

Mindig tartsa be a kézikönyv utasításait*, főleg az összeszerelést igénylő eszközök tekintetében.

Figyelem: Ez a legtöbb esetben elektronikus eszközökre is vonatkozik. A hibás/helytelen használat (súlyos) személyi sérüléshez vezethet!

Amikor a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy nem sérült-e vagy nincs kitéve (magas) nyomásnak.

Olyan konnektorra van szüksége, mely közel van és könnyen megközelíthető az eszköz számára.

A javítást csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik. Soha ne próbálja megjavítani a készüléket. A garancia azonnal érvényét veszíti, ha a terméket saját maga próbálja megjavítani vagy azt rendeltetésellenes használják. A bővebb garanciafeltételeket megtekintheti weboldalunkon: www.eminent-online.com/warranty.

Intézkedjen megfelelően eszközéről. Kérjük, kövesse az országa elektronikai cikkek ártalmatlanítására vonatkozó szabályozását.

Kérjük, ellenőrizze figyelmesen az alábbi biztonsági pontokat:

- Ne alkalmazzon külső erőkiejtést a kábelekre.
- Ne húzza ki a készüléket a tápkábel kihúzásával.
- Ne helyezze a készüléket hőszigetelő elemek közelébe.
- Ne hagyja, hogy a készülék érintkezzen vízzel vagy egyéb folyadékokkal.
- Ha furcsa hangot, füstöt vagy szagot észlel, távolítsa el az eszközt azonnal a hálózati aljzatból.
- Ne tegyen semmilyen éles tárgyat a termék szellőző nyílásába.
- Ne használjon sérült kábeleket (áramütés veszély)
- A terméket tartsa távol gyermekek elől.
- A terméket puha anyagú, vízmentes rongykoronggal törölje le.
- Tartsa a tápkábelt és a konnektort tisztán.
- Ne húzza ki a készüléket a konnektorból nedves kézzel.
- Húzza ki a készüléket, ha nem használja hosszabb ideig.
- Használja a készüléket egy jól szellőző helyen

**Megjegyzés: Az Eminent használati utasításai a legnagyobb gonddal készültek. Ezzel együtt, a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a kinyomtatott használati utasítás nem a legújabb információkat tartalmazza. Ha bármilyen problémát tapasztal a nyomtatott használati utasítással, elsőként kérjük ellenőrizze a weboldalunkat, www.eminent-online.com, ahol megtalálhatja a legfrissebb használati utasítást*

Ezen kívül a gyakran feltett kérdések részben (FAQ Section) is találhat válaszokat, megoldásokat a problémákra. Kiemelten javasoljuk, hogy a termék honlapján ezt a részt is tanulmányozza át.

8.0 Jótállási feltételek

Az Eminent öt éves garanciája valamennyi Eminent termékre érvényes, a vásárlás előtt vagy alatt említett kivételekkel. Ha használt Eminent terméket vásárolt, a garancia fennmaradó időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó. Az Eminent garanciája valamennyi Eminent termékre, illetve a termékre nem bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Eminent garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és az egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül csatlakoztatva hozzá és/vagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy a főtermék rendes elhasználódásától eltérő elhasználódást mutatnak. Az Eminent garanciája nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket helytelen módon/rendeltetésével ellentétesen használtak vagy külső befolyásnak tettek ki és/vagy az Eminent cégtől eltérő fél nyitott ki. Az Eminent a hibás termék javításához vagy cseréjéhez javított anyagokat is felhasználhat. Az Eminent nem tehető felelőssé az internetszolgáltató általi hálózati beállítások változásokért. Nem garantálhatjuk, hogy az Eminent hálózati termék akkor is működni fog, ha az internetszolgáltató megváltoztatja a beállításokat. Az Eminent nem garantálja a webes szolgáltatások, alkalmazások és független felek tartalmainak működését - amelyeket az Eminent Ewent termékek által tettünk elérhetővé. A belső merevlemez tartalmazó Eminent termékeknél a merevlemezre rövidebb, két éves garancia vonatkozik. Az Eminent nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, ha a terméket javításra küldi, akkor a termék merevlemezén vagy más memóriáján tárolt adatokról készítsen előtte másolatot.

Ha a termék meghibásodik

Ha a termék a fentiekén kívül más módon meghibásodik: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazási ponttal, hogy megszervezzék a hibás termék javítását.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group