

EW3990

Trasformatore di potenza a 150 W da 12 V a 230 V con porta USB a 2,1 A

Alimentare e caricare i dispositivi sulla strada

- Trasformatore di potenza da 12 V CC a 230 V CA
- Collegare all'accendisigari dell'auto
- Porta USB a 2,1 A integrata per caricare/alimentare martphone, tablet e altri dispositivi con alimentazione USB
- Potenza di uscita 150 W
- Può essere alloggiato nel portabicchiere dell'auto
- Con protezione da sottotensione e sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito
- Protezione di auto e camper con fusibile supplementare

DESCRIPTION

Il trasformatore di potenza EW3990 a 150 W da 12 V a 230 V con porta USB a 2,1 A fornisce alimentazione ai dispositivi quando si è in viaggio. Caricare i dispositivi USB tramite la porta USB integrata. L'EW3990 è dotato di protezione intuitiva: con protezione da sottotensione e sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. Collegare facilmente il trasformatore all'accendisigari dell'auto. Sai che l'EW3990 può essere montato nel portabicchiere dell'auto? Alimentazione a 150 Watt Il trasformatore EW3990 da 12 V a 230 V fornisce alimentazione continua a 150 Watt con potenza di picco di 300 Watt. Collegare dispositivi quali televisore LCD, lettore multimediale, notebook, refrigeratore, pompa e altri, al trasformatore. Collegamento semplice all'accendisigari dell'auto Collegare il trasformatore di potenza EW3990 all'accendisigari dell'auto per fornire alimentazione a vari dispositivi quando si è in viaggio. Grazie al design intelligente, l'EW3990 può essere montato nel portabicchiere dell'auto. Porta USB a 2,1 A integrata Il trasformatore di potenza carica facilmente smartphone, tablet, fotocamera, action camera, console giochi portatile e altri dispositivi USB. Dotato di buona protezione Il trasformatore di potenza EW3990 è dotato di protezione da sottotensione e sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. Inoltre, l'EW3990 dispone di un fusibile supplementare per proteggere l'auto. L'uscita del trasformatore di potenza non è dotata di pin di messa a terra.

TECHNICAL

- Continuous Power: 150W
- Peak Power: 300W
- Input Voltage: DC 11-15V (Max 15A)
- Output Voltage: AC 230V +/-10%
- USB: DC 5V (Max 2100mA)
- Sine wave: Modified
- Frequency: 50+/-3Hz
- Under voltage shutdown: 10.8V or lower
- Over voltage shutdown: 15V or higher
- Child protection: Yes
- Under/over voltage protection: Yes
- Over temperature protection: Yes
- Short circuit protection: Yes
- Overload protection: Yes
- Max. amperage: 15A when using 150W powered device
- No load current: 0.45A
- Cable length: 55cm

LOGISTIC

- Product Weigth: 415.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 164 x 245 x 80



- Retail packaging Weighth: 483 g
- Master carton Qty: 20
- Master carton Dimension (cm): 515 x 375 x 395
- Master carton Weight: 10.000 kg



150 WATT
 2.1A Output
 2.1A Output

USB Charging Port
 2.1A USB port for charging your smartphone, tablet and other USB powered devices

4 levels Protection
 - Over Temperature Protection - Short Circuit Protection - Under/Over Voltage Protection - Overload Protection

Power Socket
 Fit into your car cigarette lighter socket

Child Protection
 Prevents children from inserting metal objects into the outlet

12V
 Fits into your Car cigarette lighter socket

