

EM8760

Contatto wireless per porta/finestra (adatto per il Sistema di allarme wireless GSM EM8710)

Mette in sicurezza porte e finestre

- Contatto wireless per porta/finestra adatto per il Sistema di allarme wireless GSM EM8710
- Funziona utilizzando la frequenza a lunga portata 868 MHz
- Comunicazione a due vie: Avvisa quando una porta/finestra non è chiusa, quando la batteria è scarica e quando è tentata la manomissione
- Facile installazione con nastro biadesivo o viti

DESCRIPTION

Il contatto wireless per porta/finestra EM8760 è adatto per l'utilizzo con il sistema di allarme wireless GSM Eminent EM8710. Il contatto magnetico è adatto sia per porte, sia per finestre. L'allarme è attivato appena è aperta una porta o una finestra chiusa. La comunicazione del contatto per porta/finestra e del sistema di allarme è organizzata dalla frequenza 868 MHz. Oltre alla lunga distanza di 150 metri tra il contatto per porta/finestra e il sistema di allarme, la frequenza 868MHz offre anche una funzione di comunicazione bidirezionale. Questa funzione di comunicazione bidirezionale avvisa quando una porta o una finestra non è chiusa quando il sistema di allarme è attivato. Se il livello della batteria si abbassa o se il contatto viene sabotato, si riceverà un SMS. EM8760 funziona in wireless ed è alimentato da 3 batterie AAA.

TECHNICAL

- Dimensions in mm. (WxHxD) sensor: 28,5 x 120 x 20,3
- Dimensions in mm. (WxHxD) magnet: 14 x 45 x 15
- Weight in grams: 54gr
- Power supply: 4,5V DC (3 x AAA 1,5V LR03)
- Stand-by current:
- Alarm current:
- Wireless reach: Over 150 meters (open field)
- Frequency sensor: 868MHz
- Temperature: -10 to 50 degrees Celsius
- Humidity:

LOGISTIC

- Product Weight: 39.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 134 x 71 x 47
- Retail packaging Weight: 138 g
- Master carton Qty: 75
- Master carton Dimension (cm): 38 x 43 x 25.5
- Master carton Weight: 11.00 kg



