

## EW3907

### Alimentatore ATX sostitutivo per PC 500 W

Alimentatore sostitutivo totalmente compatibile con CPU Intel® e AMD®

- ATX12V v3.1, totalmente compatibile con le attuali CPU: Intel® e AMD®
- Controllo intelligente della ventola: la velocità della ventola è controllata dalla temperatura
- PFC passivo per un rendimento energetico più efficiente

#### DESCRIPTION

Sostituisci l'alimentatore del computer con l'alimentatore ATX sostitutivo per PC EW3907 da 500 W. EW3907 è dotato di controllo intelligente della ventola. La velocità della ventola è controllata dalla temperatura. Quando la temperatura dell'alimentatore è troppo alta, la velocità della ventola aumenta. Il supporto PFC garantisce un rendimento energetico più efficiente. EW3907 è dotato di protezione da surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.

#### TECHNICAL

- Power: 500W
- FAN: 120mm black
- Fan Control: Yes
- PFC: Passive PFC
- Protection: Overvoltage, Overcurrent, Short circuit, Overload, Overtemperature (Protection is reset after reboot of PC)
- Amount of 12V rails: 2
- ATX version: 3.1
- EPS version: 2.92
- Connectors:
- 1 x ATX connector 20+4pin (40cm)
- 1 x PCI-E 6 pin (30cm)
- 1 x EPS/EATX connector 4/8pin 12V (45cm)
- 2 x Molex (30cm)
- 3 x SATA (40cm)
- 1 x FDD (30cm)
- Input voltage range: AC 160~270V
- Output currents:
- 12V1 = 11A
- 12V2 = 11A
- -12V = 0.5A

#### LOGISTIC

- Product Weight: 950.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 230 x 166 x 95
- Retail packaging Weight: 1180 g
- Master carton Qty: 10
- Master carton Dimension (cm): 49,5 x 44,5 x 19
- Master carton Weight: 15.50 kg

