

EW1317

Carregador USB de 36 W, de secretária, com 1 porta USB-C com Power Delivery e 3 portas USB A com Smart IC

Carregue 4 tablets ou smartphones em simultâneo

- Carregue 4 tablets ou smartphones em simultâneo com apenas um carregador
- Porta USB C de carregamento rápido para dispositivos com Power Delivery
- Sistema de carregamento Smart IC: ajuste automático da saída de tensão
- Inclui clipe de instalação e fita para instalação fácil e segura; cabo extralongo: 190 cm
- Com proteção contra sobreaquecimento, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito
-

DESCRIPTION

Carregue até 4 tablets ou smartphones em simultâneo com o EW1317, o Carregador USB de 36 W, de secretária. O EW1317 tem 1 porta USB-C com Power Delivery e 3 portas USB A (2,4 A) com Smart IC O Carregador tem m clipe de instalação e fita para posicionamento estável na sua secretária e tem um cabo extralongo com 190 cm. O Carregador de secretária tem proteção contra sobreaquecimento, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito.

Carregue 4 tablets ou smartphones em simultâneo

Carregue até 4 tablets ou smartphones em simultâneo com o Carregador de secretária EW1317. O Carregador tem 1 porta USB-C e 3 portas USB-A. Carregamento rápido com suporte para Power Delivery

O seu dispositivo suporta Power Delivery? Pode carregá-lo ainda mais rapidamente com este carregador do que através de um carregador USB comum. O chip PD do carregador comunica com o chip PD do seu dispositivo para obter o melhor desempenho de carregamento. Suporte para Smart IC

O Carregador USB EW1317 tem 3 portas USB-A (2,4 A) com suporte para Smart IC. O sistema de carregamento Smart IC distribui a corrente disponível entre os dispositivos ligados. Além disso, o carregador inteligente reconhece a corrente necessária para cada dispositivo. O seu tablet e smartphone serão carregados com a quantidade certa de energia. Instalação fácil com o clipe de montagem, fita e cabo extralongo

Fixe o EW1317 na sua secretária com o clipe de instalação e fita incluídos. O Carregador USB ficará seguro. O cabo extralongo de 190 cm permite melhores opções de instalação. Não tem de o colocar mesmo ao lado de uma tomada de rede elétrica. Quadrupla proteção

O Carregador USB tem proteção contra sobreaquecimento, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito.

TECHNICAL

- Input Voltage: AC 100-240V 50/60Hz
- 1x USB-C port: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- 3x USB-A ports: 3 x 5V 2.4A(max.)
- Power delivery support: via USB-C port
- Led indicator: Power LED, white color
- Power usage stand-by: 0.2W
- Power usage max.: 36W
- Dimensions in mm (WxHxD): 107x21x30
- Weight in grams: 215g

LOGISTIC

- Product Weight: 210.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 88 x 150 x 50
- Retail packaging Weight: 215 g
- Master carton Qty: 24



- Master carton Dimension (cm): 47 x 36,6 x 24
- Master carton Weigth: 7.90 kg

