

EW3962

Alimentatore universale Automatico per Notebook da 45 W con 8 Adattatori

- Alimentatore multifunzionale con selezione di tensione automatica
- Adatto per caricare notebook, netbook e altri apparecchi
- Dispone di 8 connettori
- Con protezione da surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito
- Smette di caricare quando la batteria è completamente carica

DESCRIPTION

Hai perso l'alimentatore del tuo notebook, o te ne serve uno di riserva? L'Adattatore universale per notebook Ewent EW3962 è un perfetto sostituto a quello ricevuto in dotazione con il tuo notebook. Questo alimentatore Ewent per notebook è compatibile con praticamente tutti i laptop e netbook con potenza fino a 45W. L'EW3962 è dotato di 8 diversi connettori, adatti per i più diffusi marchi di notebook, come Acer, HP, Dell, Asus, Sony, Toshiba, Compaq, Samsung, Delta, IBM, Lenovo, LG, Liteon, NEC, Fujitsu, Gateway. Manca il connettore che ti serve? Rivolgiti al nostro servizio di assistenza gratuito, e faremo il possibile per fornirti connettore di cui hai bisogno.

Connettori robusti e di qualità

Tutti gli alimentatori per notebook Ewent sono realizzati con componenti solide e di qualità, e si inseriscono perfettamente nel foro di alimentazione del notebook. L'alimentatore EW3962 è dotato di 8 connettori, adatti per i più diffusi notebook, di marchi come Acer, HP, Dell, Asus, Sony, Toshiba, Compaq, Samsung, Delta, IBM, Lenovo, LG, Liteon, NEC, Fujitsu, Gateway. Questo adattatore universale si adatta automaticamente al voltaggio richiesto, grazie alla tecnologia intelligente di cui è dotato, in grado di rilevare quale connettore è inserito. Per trovare il connettore che ti serve per il tuo notebook, ti raccomandiamo di verificare non solo che le dimensioni coincidano e quindi il connettori "entri", ma anche di controllare che il voltaggio indicato sul connettore dell'adattatore sia quello corretto per il tuo notebook. Per conoscere il voltaggio di ciascun connettore, ti invitiamo a fare riferimento alla confezione dell'alimentatore.

Ottimale per la sicurezza

Non sono state fatte delle concessioni per la sicurezza. L'adattatore dispone di un sistema di protezione intelligente quadruplicato, che protegge contro il surriscaldamento, sovratensione, su circuiti di corrente e corto. Inoltre, la scheda di ricarica si ferma quando si accorge che la batteria è piena.

Servizio di connettore gratuito

Per supportare i notebook più comuni, con il caricatore sono forniti 8 connettori per notebook. Disponiamo inoltre di un servizio di connettore gratuito per la maggior parte dei notebook. Controllare l'elenco completo dei connettori nella pagina di assistenza del prodotto e il manuale per richiederlo presso il nostro helpdesk. Se disponibile, il connettore richiesto verrà inviato gratuitamente.


Come si calcola il wattaggio del notebook

Per sapere se il caricatore universale è adatto per il tuo notebook, bisogna calcolare il wattaggio del portatile. Prima controllare il caricatore originale oppure le proprietà del notebook. Poi moltiplicare i Volt per l'ampere per ottenere il wattaggio totale necessario. Ad esempio: se il caricatore originale ha un'uscita di 15V 3A, è necessario un adattatore con una potenza minima di 45 Watt (15V x 3A).

TECHNICAL

- Power connectors: 8 power plugs
- Maximum power: 45W
- Input: 100V ~ 240V AC 50/60Hz, 1.0A Max
- Output: 15.0VDC, 2.5A, 37.5W
- 16.0VDC, 2.5A, 40.0W
- 18.5VDC, 2.43A, 45.0W
- 19.0VDC, 2.37A, 45.0W

- 19.5VDC, 2.31A, 45.0W
- 20.0VDC, 2.25A, 45.0W
- Converter Efficiency > 88%



(m
n):



• Master carton Weigh:



LIST OF TIPS INCLUDED IN THE PACKAGE

TIP M6 19V - 2.37A Dimensions: 5.5*3.5mm For models: Samsung	TIP M24 19V - 2.37A Dimensions: 2.5*0.7mm For models: Asus
TIP M16 19V - 2.37A Dimensions: 5.5*1.7mm For models: Acer Aspire series, Dell, LiteOn, HP	TIP M26 19V - 2.37A Dimensions: 3.0*1.1mm For models: Samsung
TIP M20 19V - 2.37A Dimensions: 4.0*1.7mm For models: HP	TIP M31 19.5V - 2.3A Dimensions: 4.5*3.0mm For models: HP
TIP M21 20V - 2.25A Dimensions: 5.5*2.5mm For models: Lenovo, IBM	TIP M35 19V - 2.37A Dimensions: 4.0*1.2mm For models: Asus

COMPATIBLE WITH MOST NOTEBOOKS

